

Контроллер световых эффектов 4D04W

Назначение

Контроллер предназначен для управления светодинамическими системами наружного рекламного освещения типа дюралайт, 5-ти жильный чейзинг, сетки-чейзинг, белтлайт по 4 каналам. Изделие управляет активной нагрузкой по встроенным программам с возможностью индивидуального выбора каждой программы, её запоминанием при повторных включениях и настройкой скорости выполнения программ. Изделие может устанавливаться на деревьях, балконах. Для контроллера не требуется защита от дождя.

Технические характеристики

| | |
|--|------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность полная | 4000 Вт |
| Нагрузка на канал max | 4,5 А |
| Тип нагрузки | активная |
| Количество каналов | Четыре |
| Количество программ | 16 |
| Количество ступеней регулирования скорости | 10 |
| Условия эксплуатации | IP65 |
| Размер | 145 x 90 x 55 мм |
| Вес | 0,6 кг |

Порядок и требования по подключению

Подключение изделия производится только специалистом. При установке необходимо обеспечить доступ воздуха к контроллеру для обеспечения хорошего вентиляционного режима и защиту от прямых солнечных лучей.

Подключите сетевой кабель, заземление корпуса и источники света в соответствии с рисунком. При подключении к нагрузке и цепи питания выходных кабелей контроллера, место соединения необходимо тщательно изолировать герметиком от попадания влаги.

Все провода перед подключением к клеммам необходимо очистить от изоляции и облудить. Корпус изделия необходимо закрепить за несущую конструкцию и не допускать натяжения кабелей.

ВНИМАНИЕ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. В противном случае и при коротком замыкании в нагрузке предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Порядок выбора программы

При нажатии кнопки "program" (на рис."P") происходит переключение на следующую программу и её фиксация. При включении режима, когда одна лампа мигает, происходит переход в режим с автоматическим перебором программ. Кнопкой "speed"(на рис."S") регулируется скорость исполнения программы.

Гарантия

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок службы контроллера 12 месяцев с даты продажи. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в торгующую организацию.

Техническая поддержка: www.impulslight.com

Схема подключения

